



Ferrari - Generatori

MGB 1000T

Karakteristike

| | |
|--|----------------------|
| MOTOR: Dizel 4-taktni - sa neposrednim ubrizgavanjem | |
| Model | Lombardini25LD 425/2 |
| Start | Električni |
| Hladjenje | Vazdušno |
| Snaga Stand-by * | 11,5kW (15,6 Hp) |
| Snaga P.R.P. * | 10,5 kW (14,3 Hp) |
| Cilindri / Zapremina | 2/851 cc |

| | |
|---|------------------------|
| MODEL C.A. - 50 Hz | |
| Trofazni sinhronizovani alternator, samopobudjujući, sa automatskim ograničenjima | |
| Trofazna snaga Stand-by ** | 12kVA / 400 V / 17,3 A |
| Trofazna snaga P.R.P. ** | 11kVA / 400 V / 15,9 A |
| Snaga jedne faze P.R.P. ** | 6kVA / 230 V / 26 A |

| | |
|----------------------------------|---|
| OSNOVNE KARAKTERISTIKE | |
| Utičnice | 1x400V 32A 3P + N + T CEE 1x230V 32A 2P + T CEE 1x230V 16A 2P + T Schuko |
| Dimenzije | 935x 580 x640 mm |
| Težina | 156kg |
| Zaštitni nosač | |
| Ručna prevozna kolica (serijski) | |